



## Инструкция по эксплуатации подавителя сигнала Метель

### При работе с глушилкой

**Рекомендуется!!** Работа прибора в сухом, проветриваемом месте, вдали от источников влаги, электромагнитного излучения, тепла, экранирующих преград, создающих так называемые «мертвые» зоны.

**Не рекомендуется!!** Использовать ближе 200 метров от базовой станции оператора сотовой связи.

**Запрещено!!!!** Ставить посторонние предметы на рабочий блок.

Кроме того, необходимо оберегать!!! от короткого замыкания, попадания влаги, едких газов, жидкости, насекомых в рабочий блок прибора.



### Общее описание

Глушилка EaglePro Метель - портативная глушилка сигналов сотовой связи и интернета. Может быть использована для защиты от шпионских жучков: скрытых микровидеокамер, микрофонов для прослушки, gsm трекеров слежения - передающих видео и аудио информацию, координаты о местонахождении по каналам сотовой связи. Кроме того, глушилка надежно блокирует работу сотовых телефонов и модемов, охранных gsm сигнализаций и навигаторов.

Частотный диапазон подавления сигналов сотовой связи: CDMA 925 - 960 MHz; DCM CSM 1805 - 1880 MHz; 3G 2100 - 2170 MHz.

Рабочий радиус действия ( дальность постановки помех) 5+10 метров - достаточно чтобы создать надежный периметр из электромагнитных помех от шпионской техники на площади 78 м<sup>2</sup> ± 300 м<sup>2</sup>.

Глушилка сотового сигнала имеет аккумулятор емкостью 1200 mAh. Автономное время работы от одной зарядки 90 минут. Предусмотрено одновременное подавление частот сотовой связи и дозарядка аккумуляторной батареи - в этом случае время работы глушилки по не ограничено. Время для полной зарядки аккумуляторной батареи - 4 часа. Аккумулятор съемный, литий-ионный, не имеет "эффекта памяти", с большим "жизненным циклом". При работе глушилка не греется и не требует остановки из-за рисков перегрева, либо для технического обслуживания.

Имеются три встроенные (спрятанные) в корпус прибора антенны, по одной на каждый диапазон подавления. Рабочий блок (корпус) выполнен из прочного противоударного пластика.

Источники зарядки прибора: стационарная электрическая сеть - 220V; электрическая сеть транспортного средства - 12/24V от стандартного прикуривателя. В комплекте поставки имеется два адаптера питания, зарядное устройство от сети 220V и автомобильное зарядное устройство 12/24V.

Небольшие размеры 95x45x15мм и вес 68 грамм дают возможность спрятать сотовую глушилку в карман пиджака, в сумку и всегда иметь при себе. По внешнему виду прибор напоминает сотовый телефон, и его можно использовать не привлекая внимания. Глушилка EaglePro Метель считается индивидуальным средством защиты от технического шпионажа, ее еще называют карманной глушилкой.

Сборка прибора выполнена в заводских условиях по отработанной технологии, из качественных комплектующих, - и потому глушилка будет работать долго, безотказно и надежно глушилить сигналы сотовой связи.

Условия эксплуатации прибора: температура -10 ± 50 °C, влажность 10 % ± 85 %.

### Технические характеристики

Частотный диапазон работы:

CDMA 925 - 960 MHz      DCM CSM 1805 - 1880 MHz  
3G 2100 - 2170 MHz

Прибор подавляет цифровые сигналы: CDMA, DCS, GSM, 3G.

Радиус действия прибора ( дальность постановки помех): 5 + 10 метров (радиус действия зависит от уровня сигнала в сети, расстояния до базовой станции, наличию экранирующих сигнал препятствий).

Аккумуляторная батарея: съемная, литий-ионная, емкостью 1200 мАч, не обладает "эффектом памяти", с большим "жизненным циклом". Время полной зарядки 4 часа. Автономное время работы прибора от одной зарядки 90 минут.

Три всенаправленные антенны, встроенные (спрятанные) в рабочий блок (корпус) прибора.

Источники зарядки, электропитания прибора: стационарная электрическая сеть - 220V; электрическая сеть транспортного средства - 12/24V, от стандартного прикуривателя. В комплекте поставки имеется два адаптера питания, зарядное устройство от сети 220V и автомобильное зарядное устройство 12/24V.

Условия эксплуатации прибора: температура -10 ± 50 °C, влажность 10 % ± 85 %.

Габариты прибора 95x45x15мм, масса 68 грамм.

### Как работать с глушилкой

Для работы глушилкой не требуется специальных знаний и навыков.

Перед началом работы необходимо:

1. С помощью зарядного устройства, что есть в комплекте поставки, соединить прибор с источником электрической энергии и зарядить АБ. Время зарядки 4 часа. В дальнейшем время дозарядки значения не имеет, аккумулятор не обладает "эффектом памяти".

2. По окончании зарядки АБ отсоединить прибор от сети 220V/12-24V, либо оставить подключенным (значения не имеет) и перевести переключатель питания в положение "OFF - ВКЛЮЧЕНО".

В рабочем состоянии - горит зеленый индикатор; во время зарядки горит красный индикатор; при одновременной зарядке и работе прибора загораются оба индикатора - красный и зеленый.

Далее, дополнительных действий по настройке не требуется, работа происходит в автоматическом режиме.

### Комплект поставки

- Рабочий блок - 1 шт.
- Аккумуляторная батарея - 1 шт.
- Адаптер питания на 220V - 1 шт.
- Адаптер питания на 12/24V - 1 шт.

### Оплата, гарантия, возврат

Наложенный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его меняем на НОВЫЙ!

Программа беспроblemного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть непонравившийся товар без объяснения причин своих действий.